

Energoprom ESC 250/400

Дизельный генератор с двигателем Cummins в кожухе на раме
с встроенным баком, заправленный маслом и антифризом.

Тестирование под нагрузкой в рамках предпродажной подготовки.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка ДГУ / Модель ДГУ	Energoprom / ESC 250/400
*Основная мощность (Prime power), (PRP), кВт/кВА	200 / 250
**Резервная мощность (Stand-by power), (LTP), кВт/кВА	220 / 275
Номинальное Выходное напряжение, В	400 / 230
Номинальная частота выходного напряжения, Гц	50
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Расход топлива при нагрузке 100 %, л/ч	53
Расход топлива при нагрузке 70 %, л/ч	39
Расход топлива при нагрузке 50 %, л/ч	27

ГАБАРИТЫ

Длина * Ширина * Высота, мм	3560*1140*2150
Сухой вес, кг	2760
Емкость штатного топливного бака, л	500

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Производитель / Модель	Cummins 6LTAA8.9-G3(E) (Китай)
Основная мощность Prime, кВт	230
Резервная мощность Stand-by, кВт	250
Рабочий объем двигателя, л	8,9
Количество, расположение цилиндров	6, рядное
Вид наддува воздуха	турбонаддув
Система впрыска топлива	Прямой. ТНВД
Охлаждение	Жидкостное
Материал радиатора. Рабочий температурный диапазон	Медь. ≤ 50 °C, The original Cummins
Регулятор частоты вращения двигателя	Электронный
Напряжение системы управления, В	12/24
Общий объем масла, л	27,6
Общий объем антифриза, л	34

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА

Производитель / Модель	Leroy Somer TAL-A46-D
Система возбуждения	AREP+
Автоматический регулятор напряжения (AVR)	Электронный, R180
Допустимый ток короткого замыкания (AREP)	270% в течение 5 сек.
Допустимая перегрузка по току (AREP)	До 1 часа – 110%/ До 5 сек. - 270%
Точность регулирования напряжения, %	±1
Изоляция, класс	H
Уровень технической защиты, IP	23

Интервалы технического обслуживания

Замена масляного фильтра	Первые 250 м/ч один раз в год
Замена масла	Первые 250 м/ч один раз в год
Замена воздушного фильтра	Каждые 500 м/ч
Замена топливного фильтра	Каждые 250 м/ч один раз в год
Замена приводного ремня	По необходимости
Замена охлаждающей жидкости	Каждые 2000 м/ч один раз в два года
Замена прокладки клапанной крышки	Каждые 1000 м/ч при регулировке зазоров клапанов

*PRP - Основная мощность: определяется как максимальная мощность, которую генераторная установка способна выдавать непрерывно, обеспечивая переменную электрическую нагрузку при работе в течение неограниченного количества часов в год в согласованных рабочих условиях с установленными интервалами и процедурами технического обслуживания. выполняются в соответствии с предписаниями производителя. Допустимая средняя выходная мощность за 24 часа работы не должна превышать 70% от основной мощности. Перегрузочная способность 10% доступна в течение 1 часа в течение 12-часового периода работы.

**LTP - ограниченная по времени рабочая мощность: определяется как максимальная доступная мощность в согласованных условиях эксплуатации, при которой генераторная установка способна обеспечивать до 500 часов работы в год (не более 300 часов для непрерывного использования) с интервалом технического обслуживания и процедурами, выполняемыми в соответствии с предписаниями производителей. Нет возможности перегрузки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
Панель управления	
Включает:	
- Управляющее устройство-контроллер:	Deep Sea 6120 MKIII
- Автоматический выключатель защиты генератора	3-полюсный, Delixi
- Устройство подзарядки аккумуляторной батареи	SmartGen BAC2408 (230В)
Имеет функции:	
- управление дизель-генератором	Да
- запуск-останов в автоматическом режиме по сигналу от внешнего устройства АВР	Активируется в контроллере
- запуск-останов в автоматическом режиме по контролю сети	
- управление устройством АВР (сетевым и генераторным вводом)	
- управление эл. Подогревателем ОЖ двигателя от контроллера ДГУ	Нет. Опция
- удаленный мониторинг по протоколу Modbus RTU (RS-485)	Нет. Опция
Электрический подогреватель охлаждающей жидкости	SmartGen HT22M (230В)
Датчики температуры ОЖ двигателя и давления масла с аналоговым (измерительные) и дискретным (аварийного отключения) сигналами	Да
Электронный датчик уровня топлива	Да
Фильтр-сепаратор Fleetguard LF9009	Да
Датчик верхнего уровня топлива (индикация/защита от перелива)	Нет. Опция
Датчик уровня ОЖ в радиаторе	Да
Кран слива масла с поддона двигателя	Да
Насос откачки масла	Да
Промышленный глушитель, сильфон	Да
Аккумуляторная батарея	2 шт. Varta. 120 Ач

ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок для Оборудования, которое работает как резервный источник питания (с наработкой до 500 моточасов в год): 24 месяца с даты установки (ввода в эксплуатацию), но не более 26 месяцев с даты поставки.
- Гарантийный срок для Оборудования, которое работает в основном режиме: 12 месяцев с даты пуско-наладки (ввода в эксплуатацию), но не более 14 месяцев с даты поставки или 1000 моточасов в зависимости, что наступит ранее.